

Antenna in quarto d'onda per apparecchio portatile in banda VHF, può essere fornita in versione:


con connettore BNC/Maschio: **P3070 / B**

con connettore TNC/Maschio: **P3070 / T**

<b>MODELLO</b>	<b>P3070</b>
Uso	Potatile
Frequenza	141 – 336 MHz
R.O.S.	< 2:1
Larghezza di banda totale	10%
Costruzione	$\lambda/4$
Potenza massima	10 W
Diametro	14 mm
Lunghezza ( a 146 MHz )	500 mm
Connettore	BNC/M o TNC/M



Connettore BNC



Connettore TNC



**NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO**

**On orders always specify used frequency.**

**20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08**

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.  
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.